



eAlarm, Kabelloses mobiles Alarmsystem – Starterset

Zuverlässiges, kabelloses, App-gesteuertes Alarmsystem, das auf mobiler SIM-Karte basiert

EM8610 R2
EAN: 8716065298079
Mastercarton: 20

Packaging contents: EM8610 - Control panel + power adapter, EM8650 - 1x Dual motion detector, EM8660 - 2x Door/window contact, EM8621 - 2x Remote control, EM8620 - 2x RFID tag, QIG, Security stickers, Manual, Warranty registration card

OVERVIEW

- Ganzheitliches, zuverlässiges, Mobiltelefon-basiertes, kabelloses Alarmsystem
- Empfang von Benachrichtigungen über SMS-Textmitteilungen oder Telefonanrufe
- Arbeitet mit einer SIM-Karte für Mobiltelefone
- Lieferumfang des Sets: EM8610-Bedienfeld mit integrierter Sirene, 1 Bewegungssensor, 2 Türkontakten, 2 Fernbedienungen, 2 RFID-Etiketten, 2 Fenster Alarm Aufkleber
- Extern via App steuer- und programmierbar (arbeitet über SMS-Textmitteilungen)
- Externes Anhören in Ihrem Zuhause
- Unterstützt 50 kabellose und 2 kabelgebundene Sensoren
- Erstellung von bis zu 9 Sensoren mit spezifischem Namen
- Integrierte Sirene
- Vier vorprogrammierte Alarmgruppen
- Notakku für den Fall eines Stromausfalls
- Bis zu 5 programmierbare Telefonnummern

SPECIFICATIONS

Control Panel

- Dimensions in mm. (WxHxD): 188 x 132 x 26
- Weight in grams: 265
- Power supply: 110 – 240V AC 50-60Hz
- Output: 12V DC 500mAh
- Mobile GSM frequency: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
- Stand-by current: 110mA
- Alarm current: 340mA
- Power consumption: 2 - 2,5W
- Back-up battery: Lithium-Ion battery 3,7V 800mA BL-5B (2x)
- Internal siren: 110dB
- Maximum amount of sensors:
- 10 x Remote controls
- 50 x Sensors
- 50 x RFID-Tags
- Sensor frequency: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

Motion Detector

- Dimensions in mm. (WxHxD) motion detector: 108 x 52 x 36,8
- Dimensions in mm. (WxHxD) bracket: 52 x 30 x 26,5
- Weight in grams: 56
- Power supply: 3V DC (2 x AA 1,5V LR6)
- Stand-by current: <90uA
- Alarm current: <9,5mA
- Detection reach: 8 meters / 110 degrees
- Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
- Frequency sensors: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

Door/Window Contact

- Dimensions in mm. (WxHxD) sensor: 71 x 34 x 17,5
- Dimensions in mm. (WxHxD) magnet: 51 x 12 x 13,5
- Weight in grams: 16,5
- Power supply: 1,5V DC (2 x AA 1,5V LR6)
- Stand-by current: <35uA
- Alarm current: <10mA
- Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
- Frequency sensors: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

SYSTEM REQUIREMENTS

- The Eminent alarm works with a mobile phone SIM card. This is not included in the Starter Kit.

COMPATIBLE OPERATING SYSTEM

- Required operating system for the use of the e-Alarm app: Android, IOS. (other cell phones are supported via text messages)

eAlarm, Kabelloses mobiles Alarmsystem – Starterset

Zuverlässiges, kabelloses, App-gesteuertes Alarmsystem, das auf mobiler SIM-Karte basiert

DESCRIPTION

Das Starterset des kabellosen mobilen Alarmsystems EM8610 ist die perfekte Lösung zum Schutz von Heim und Büro. Das EM8610 arbeitet über das zuverlässige Mobilnetzwerk. Dank der enthaltenen Notakkus haben Sie auch im Falle eines Stromausfalls die Gewissheit, dass Ihr System kontinuierlich in Betrieb ist. Die Einrichtung des Alarmsystems ist sehr einfach. Das Starterset hat ein Bedienfeld (mit SIM-Kartennutzung*), 1 kabellosen Bewegungsdetektor, 2 kabellose Tür-/Fensterkontakte, 2 Fernbedienungen, 2 RFID-Etiketten und ein Netzteil. Das Alarmsystem unterstützt bis zu 50 kabellose Sensoren. Es werden bis zu 5 programmierbare Telefonnummern unterstützt. Das genügt zur komfortablen Sicherung von Heim und Büro. Steuern Sie das Alarmsystem von Eminent über das Bedienfeld, die Fernbedienung, ein RFID-Etikett oder über die spezielle Alarm-App von Eminent für Apple iOS oder Android.

Alarmbenachrichtigungen über das zuverlässige Mobilnetzwerk

Das Alarmsystem EM8610 von Eminent sendet Alarmbenachrichtigungen über die mobile SIM-Karte* in Ihrem Bedienfeld. Dies macht das Alarmsystem zuverlässiger als Systeme, die auf Internetverbindungen oder analogen Telefonleitungen basieren. Das mobile kabellose Alarmsystem eignet sich für jeden beliebigen Ort, an dem Sie Empfang haben. Es können bis zu 5 Telefonnummern programmiert werden. Das Bedienfeld verfügt über eine integrierte 110-dB-Sirene. Sie hören diese mit Ihrem Mobiltelefon in Ihrem gesamten Zuhause.

Elegant und kabellos; überall einfach zu installieren

Das Alarmsystem von Eminent arbeitet völlig kabellos; daher kann es problemlos überall bei Ihnen zuhause oder im Büro installiert werden. Die Türkontakte und Bewegungsdetektoren arbeiten mit Batterien. Nur das elegante Bedienfeld erfordert eine kabelgebundene Stromversorgung. Das Panel verfügt über zwei Notakkus für den Fall eines Stromausfalls.

Erweiterbar auf bis zu 50 Sensoren

Das Alarmsystem unterstützt bis zu 50 Sensoren, sodass Ihr Alarmsystem sowohl für gegenwärtige als auch künftige Applikationen geeignet ist. Sie können bis zu 9 Sensoren mit einzigartigen Namen zuhause oder in Ihrem Büro erstellen. Dieses Alarmsystem unterstützt vier vorprogrammierte Gruppen (Zonen). Sie können das Starterset ganz einfach mit einem Bewegungsdetektor, Tür-/Fensterkontakt, Rauchdetektor, einer externen Sirene, Fernbedienung oder einem RFID-Etikett erweitern.

Von jedermann einfach zu bedienen

Die Bedienung des mobilen Alarmsystems EM8610 gestaltet sich sehr einfach. Der Alarm kann über das Bedienfeld ein- und ausgeschaltet werden. Sie können Fernbedienung oder RFID-Etikett nutzen. Mit der speziellen Smartphone-App steuern Sie Ihr Alarmsystem von jedem beliebigen Ort aus.

** Der Eminent-Alarm arbeitet mit einer SIM-Karte für Mobiltelefone. Diese ist nicht im Starterset enthalten. Das Alarmsystem kann nur über SMS-Textmitteilungen genutzt und konfiguriert werden. Dies gilt auch für Mitteilungen über die Android- und Apple iOS-App. Textmitteilungen werden über Ihr Mobiltelefon an das Alarmsystem gesendet. Für den Einsatz von Textmitteilungen fallen Gebühren durch Ihren Telekommunikationsanbieter an. Informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter über die zu erwartenden Kosten für das Versenden von Textmitteilungen. Stellen Sie sicher, dass das Guthaben Ihrer mobilen SIM-Karte im Alarmsystem zum Versenden von SMS-Mitteilungen oder zum Anrufen von Telefonnummern ausreicht.*

eAlarm, Kabelloses mobiles Alarmsystem – Starterset

Zuverlässiges, kabelloses, App-gesteuertes Alarmsystem, das auf mobiler SIM-Karte basiert

IMAGES

