



PROFI-WETTERINFORMATIONEN FÜR EINSTEIGER

Die Funk-Wetterstation WMR 86 ist die ideale Informationsquelle in Sachen Wetter für alle Neueinsteiger. Sie zeigt auf ihrem großen Display sowohl Innen- und Außentemperatur als auch Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Regenmenge an. Zugleich lassen sich Uhrzeit, Datum und Mondphase ablesen. Umfangreiche Wetteralarne informieren über kritische Wetterverhältnisse.



UMFANGREICHE WETTERALARME



MONDPHASENANZEIGE



ANZEIGE DER INNEN- UND AUSSEN-TEMPERATUR SOWIE LUFTFEUCHTIGKEIT, WINDGESCHWINDIGKEIT UND REGENMENGE



UHRZEIT / DATUM / KALENDER



UvP:
99⁹⁰€

Art.-Nr.
5522



4 891475 327169

TECHNISCHE DATEN

Maße (BxHxT in mm)	94x182x51
Gewicht in kg	0,241
Verpackungsmaße (BxHxT in mm)	425x305x135
Verpackungsgewicht in kg	1,78
VPE	4
EAN-Code	4891475327169
Artikel-Nummer	5522
Touch-Screen Display	nein
Sensoren	THGN 800 / WGR 800 / PCR 800
Frequenz	433MHz
Kanäle	3
Reichweite (Freifeld)	100m
Wettervorhersage	ja
Mondphasenanzeige	ja
Wetteralarm	ja
Innentemperatur	ja
Temperaturbereich Innen	0 bis + 50 °C
Auflösung Innentemperatur	0,1°C
Außentemperatur	ja
Temperaturbereich Außen	-50 bis + 70 °C
Auflösung Außentemperatur	0,1°C

Luftfeuchtigkeit Innen	2 bis 98 %
Auflösung Luftfeuchtigkeit Innen	1%
Luftfeuchtigkeit Außen	2 bis 98 %
Auflösung Luftfeuchtigkeit Außen	1%
Luftdruck	700 bis 1050 hPa
Regenmesser	0 bis 9999 mm/hr
Auflösung Regenmesser	1mm/hr
Windrichtung	ja
Windgeschwindigkeit	2 bis 56 /s
Auflösung Windgeschwindigkeit	0,1 km/h
Helligkeitssensor	nein
Uhrzeit	ja / DCF-77
Datum / Kalender	ja
Weckalarm	nein
PC-Anschluss	nein
Besonderheiten	
Versorgungsspannung Station	3 UM-3 (AA) 1,5V
Versorgungsspannung Sensor	4 UM-3 (AA) 1,5V / 2 UM-4 (AAA) 1,5V
Solarpanel	nein
optionales Zubehör	THGR 800



Stand 1.10.2011. Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.

 UvP:
99⁹⁰€

 Art.-Nr.
5522
